

Lampen mit Metallsockeln -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	3894
Application (Category and Product specific)	Signallampen

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	3 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	3.00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	22 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	1.87 g
Länge	23.9 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1000 h
Lebensdauer Tc	2000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA9s
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
Prüfzeichen - Zulassung	-

Klassifikationen

Bestellnummer	3894
---------------	------

Produktdatenblatt

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321095725
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095725	OSRA3894	-	-	-
4008321095732	OSRA3894	-	-	-
4008321095725	OSRA3894	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321095725	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321095732	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Faltschachtel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	29.70 g
4008321095749	ORIGINAL - METAL BASE 3894	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	178.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM