

# ORIGINAL - METAL BASE R5W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Entdecken Sie die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für 24-Volt-Bordnetze. Aufgrund des breiten Produktsortiments kommen die Lampen in vielfältige Anwendungsgebieten zum Einsatz, beispielsweise Positions- und Standlicht, Blinklicht, Bremslicht, Nebelleuchte und Rückfahrlicht, aber ebenso als Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

|   |              |
|---|--------------|
| Bestellnummer                               | 5626         |
| Application (Category and Product specific) | Signallampen |


### Elektrische Daten

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme     | 7 W    |
| Nennspannung               | 24.0 V |
| Nennleistung               | 5.00 W |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±10 %  |
| Prüfspannung               | 28,0 V |

### Photometrische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Lichtstrom          | 50 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±25 % |

### Abmessungen & Gewicht



|                |         |
|----------------|---------|
| Länge          | 37.5 mm |
| Durchmesser    | 16.0 mm |
| Produktgewicht | 7.00 g  |

### Lebensdauer

|                |       |
|----------------|-------|
| Lebensdauer B3 | 80 h  |
| Lebensdauer Tc | 250 h |

### Zusätzliche Produktdaten

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Socket (Normbezeichnung) | BA15d |
|--------------------------|-------|

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

### Zertifikate & Standards

|               |     |
|---------------|-----|
| ECE-Kategorie | R5W |
|---------------|-----|

### Klassifikationen

|               |      |
|---------------|------|
| Bestellnummer | 5626 |
|---------------|------|

### Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|--|--|
| Datum der Deklaration  | 05-03-2024                                   |
| Primäre Erzeugnisnummer  | 4008321095336                                |
| Stoff der Kandidatenliste 1  | No declarable substances contained           |
| SCIP Deklarationsnummer  | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

### Länderspezifische Informationen

| EAN           | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4008321095336 | OSRA5626   | -       | -          | -      |
| 4008321095343 | OSRA5626   | -       | -          | -      |
| 4008321095336 | OSRA5626   | -       | -          | -      |

### Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung       | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321095336 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Unverpackt<br>1                        | 16 mm x 16 mm x<br>38 mm            | 0.01 dm <sup>3</sup> | 7.00 g         |
| 4008321095343 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Faltschachtel<br>10                    | 54 mm x 40 mm x<br>138 mm           | 0.30 dm <sup>3</sup> | 83.00 g        |
| 4008321095350 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Versandschachtel<br>50                 | 210 mm x 147 mm x<br>68 mm          | 2.10 dm <sup>3</sup> | 487.00 g       |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM