

## DLADEM CHROME

Nur im Betrieb gelb




### Chrom-Look

Dank modernster Interferenz- und Absorberbeschichtung



### Gelbes Licht wenn in Betrieb

Nur im Betrieb gelb, ansonsten nahezu unsichtbar



### Homogenes Erscheinungsbild

Reflektor in homogener Chrom-Optik



### Design-Licht mit Chrom-Look

Die OSRAM DIADEM CHROME Signallampen begeistern durch ihr exklusives Design: einem Chrom-Look dank hochmoderner Interferenz- und Absorberbeschichtung. Die Lampen leuchten nur im Betrieb gelb. Ansonsten sind sie fast unsichtbar und weisen keinerlei störende Farbeffekte auf. DIADEM CHROME Lampen eignen sich ideal für Blinkleuchten mit klarer Abdeckung.

Technische Daten


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahmetoleranz	Prüfspannung	Lichtstrom
DIADEM CHROME PY21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
DIADEM CHROME WY5W <sup>1)</sup>	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	30 lm

Produkt-Bezeichnung	Physical Attributes & Dimensions			Lebensdauer
	Sockel (Normbezeichnung)	Länge	Durchmesser	Lebensdauer B3
DIADEM CHROME PY21W	BAU15s	52.6 mm	25.0 mm	100 hr
DIADEM CHROME WY5W <sup>1)</sup>	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	200 hr

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
		ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
DIADEM CHROME PY21W	250 hr	PY21W	4052899418011   4008321972774   4062172211529   4062172394857   4052899241657   4052899417977	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
DIADEM CHROME WY5W <sup>1)</sup>	500 hr	WY5W	4052899417939   4052899979925   4008321972750   4052899417915   4062172394758   4052899417953   4052899067790	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

<sup>1)</sup> Gelbe Lampe für klare Blinkleuchten

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

