

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Mit den ORIGINAL Signallampen für den Leiterplatteineinbau bietet OSRAM ein breites Produktsortiment an Originalersatzteilen für Motorräder. Diese Lampen in zuverlässiger Erstausrüsterqualität sind in einem breiten Produktsortiment verfügbar und für die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung konzipiert.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	2351MFX6
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	1,32 W
Nennspannung	120 V
Nennleistung	120 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	7,5 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	175 mm
Durchmesser	500 mm
Produktgewicht	077 g

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Tiefschwarz
-------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 h
Lebensdauer Tc	3000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BX8.4d
--------------------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Stärke der Leiterplatte	1,25 mm
Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	2351MFX6
---------------	----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321011756 4008321096852 4062172046916
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172046916	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Unverpackt 1	- x - x -		
4062172046923	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Faltschachtel 10	- x - x -		
4062172046930	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm³	123.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM