

XBO für CHRISTIE Projektoren


Anwendungsgebiete

- Digital Cinema Projection



Produkteigenschaften

- Extremely high luminance for digital cinema projection
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart



Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Lebensdauer	
	Nennleistung	Stromsteuerbereich	Warranty Hours [PIM]	Service Warranty Lifetime
XBO 1400 W/DTS OFR	1400 W	40...70 A	3250 hrs	3500 hr
XBO 1600 W/DTS OFR	1600 W	50...80 A	3250 hrs	3500 hr
XBO 1800 W/DTS OFR	1800 W	50...83 A	1800 hrs	2100 hr
XBO 2000 W/DTS OFR	2000 W	60...90 A	1300 hrs	1500 hr
XBO 2000 W/DTP L OFR	2000 W	64...95 A	3300 hrs	4000 hr
XBO 2100 W/DTS OFR	2100 W	60...85 A	1000 hrs	1500 hr
XBO 2300 W/DTS OFR	2300 W	60...90 A	1000 hrs	1200 hr
XBO 3000 W/DTS OFR	3000 W	77...113 A	1200 hrs	1500 hr
XBO 3000 W/DTP OFR	3000 W	74...109 A	1500 hrs	2500 hr
XBO 3000 W/DTP L OFR	3000 W	74...109 A	1900 hrs	2800 hr
XBO 4500 W/DTP OFR	4500 W	108...155 A	1000 hrs	1300 hr
XBO 4500 W/DTP L OFR	4500 W	108...155 A	1300 hrs	1500 hr
XBO 6000 W/DTP OFR	6000 W	140...175 A	600 hrs	750 hr
XBO 6000 W/DTP L OFR	6000 W	130...166 A	800 hrs	1100 hr
XBO 6000 W/DTP XL OFR	6000 W	130...175 A	1000 hrs	1200 hr

Familiendatenblatt

Sicherheitshinweise

Aufgrund ihrer hohen Leuchtdichte, UV-Strahlung und des Innendrucks im heißen und kalten Zustand dürfen XBO-Lampen nur in speziell dafür konstruierten geschlossenen Lampengehäusen betrieben werden. Xenon-Lampen haben eine hohe Betriebstemperatur und müssen nach Abschalten auf Raumtemperatur abkühlen, damit sie bei der Handhabung keine Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie bei der Handhabung dieser Lampen immer die mitgelieferten Schutzhüllen. Tragen Sie beim Aus- und Einpacken und beim Ein- und Ausbau der Lampen ohne Schutzhülle immer Schutzkleidung (Gesichtsschutz mit Halsschutz, Schutzschürze und fusselfreie, schnittfeste Handschuhe). Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Packungsbeilagen und Betriebsanleitungen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.