

ORIGINAL - PSX PSX24W

OSRAM Ersatzteile



OSRAM Ersatzteile

Entdecke unsere ORIGINAL PSX Signallampen. Die Ersatzteile von OSRAM sind Signallampen für verschiedene Anwendungen. Sie überzeugen durch einen hohen und konstanten Lichtstrom.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	2504
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	24.00 W
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	500 lm
Lichtstrom-Toleranz	+10 %; -15 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	18.5 mm
Produktgewicht	9.60 g
Länge	46.7 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PG20-1
--------------------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Produktdatenblatt

Technologie	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	PSX24W
---------------	--------

Klassifikationen

Bestellnummer	2504
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899600560
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899600560	ORIGINAL - PSX PSX24W	Faltschachtel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	13.00 g
4062172017541	ORIGINAL - PSX PSX24W	Bündel 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	132.00 g
4052899600577	ORIGINAL - PSX PSX24W	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1472.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM