

Familiendatenblatt

LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600



Kompatibel mit kabelloser Aufladung
Einfach auf das Wire-Free-Ladepad legen, um die Inspektionslampe mit sicherem Halt aufzuladen



Schlankes Design
Platzieren Sie helles, 600 Lumen weißes Licht dort, wo Sie es brauchen



Für die Ewigkeit gebaut
IK08- und IP54-Einstufung für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen



Der einfachste Weg, Inspektionsleuchten aufzuladen

Inspektionsleuchten sind ein unverzichtbarer Bestandteil jeder professionellen Werkzeugkiste. Indem sie einfach auf das magnetische Ladepad gelegt werden, können die kabellosen Inspektionslampen von OSRAM bequem aufgeladen werden, ohne dass man nach dem richtigen Ladekabel suchen und es anschließen muss. Dieses innovative Design sorgt nicht nur für mehr Komfort, sondern auch für einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf.

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten	
	Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Bestellnummer	Nennleistung	Nennspannung
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL422	5 W	3.7 V

Produkt-Bezeichnung	Photometrische Daten			Physical Attributes & Dimensions
	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe LED	Länge
INSPECTION LAMP	5700 K	600 lm	Weiß	325.0 mm

Produkt-Bezeichnung	Breite	Höhe	Produktgewicht	Lebensdauer
				Garantie
INSPECTION LAMP	43.0 mm	37.0 mm	240.00 g	2 years

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten	Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	PCHL Watt hour per battery	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1
INSPECTION LAMP	LED	9.20	Lead	7439-92-1

Produkt-Bezeichnung	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
INSPECTION LAMP	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	39eac002-3892-45bc-922c-294d6f9430fb

Downloads

Datei
 User instruction LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600
 User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.