

LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600



Kompatibel mit kabelloser Aufladung

Einfach auf das Wire-Free-Ladepad legen, um die Inspektionslampe mit sicherem Halt aufzuladen



Schlankes Design

Platzieren Sie helles, 600 Lumen weißes Licht dort, wo Sie es brauchen



Für die Ewigkeit gebaut

IK08- und IP54-Einstufung für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen



Der einfachste Weg, Inspektionsleuchten aufzuladen

Inspektionsleuchten sind ein unverzichtbarer Bestandteil jeder professionellen Werkzeugkiste. Indem sie einfach auf das magnetische Ladepad gelegt werden, können die kabellosen Inspektionslampen von OSRAM bequem aufgeladen werden, ohne dass man nach dem richtigen Ladekabel suchen und es anschließen muss. Dieses innovative Design sorgt nicht nur für mehr Komfort, sondern auch für einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf.

Technische Daten

	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten	
Produkt-Bezeichnung	Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Bestellnummer	Nennleistung	Nennspannung
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL422	5 W	3.7 V

	Photometrische Daten			Physical Attributes & Dimensions
Produkt-Bezeichnung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe LED	Länge
INSPECTION LAMP	5700 K	600 lm	Weiß	325.0 mm

				Lebensdauer
Produkt-Bezeichnung	Breite	Höhe	Produktgewicht	Garantie
INSPECTION LAMP	43.0 mm	37.0 mm	240.00 g	2 years

	Einsatzmöglichkeiten	Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produkt-Bezeichnung	Technologie	PCHL Watt hour per battery	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1
INSPECTION LAMP	LED	9.20	Lead	7439-92-1

Produkt-Bezeichnung	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
INSPECTION LAMP	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	39eac002-3892-45bc-922c-294d6f9430fb

Downloads

Datei	
	User instruction LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.