

HBO 3500 W/MR

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Mikrolithografielampen für andere Systeme




Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	62,0 V
Nennstrom	56 A
Stromart	DC
Bemessungsleistung	3500,00 W
Nennleistung	3500,00 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	70,0 mm
Länge	290,0 mm
Elektrodenabstand kalt	7,0 mm

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other ¹⁾
---------------	---------------------

¹⁾ Anode unten

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	01-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300628301
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	17abf204-4183-4567-b724-a13eff07fd7a

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300628301	HBO 3500 W/MR	Faltschachtel 1	586 mm x 246 mm x 324 mm	46.71 dm ³	2420.00 g
4050300732589	HBO 3500 W/MR	Faltschachtel 4	246 mm x 586 mm x 324 mm	46.71 dm ³	2420.00 g
4050300628318	HBO 3500 W/MR	Versandschachtel 4	790 mm x 825 mm x 598 mm	389.75 dm ³	17000.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.