

ORIGINAL MINIXEN

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL MINIXEN Signallampen können sowohl für die Innenraumbeleuchtung als auch Lesebeleuchtung im Auto verwendet werden. Entdecken Sie diese Originalersatzteile aus dem Hause OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität und mit einem breiten Produktsortiment.



Familiendatenblatt

Technische Daten


Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten		
	Application (Category and Product specific)	Bestellnummer	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Signallampen	2886X	6 W	12.0 V	6 W
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Signallampen	3886X	6 W	12.0 V	6 W

Produkt-Bezeichnung	Prüfspannung	Photometrische Daten		Physical Attributes & Dimensions	Lebensdauer
		Lichtstrom	Lichtstrom-Toleranz	Durchmesser	Lebensdauer B3
ORIGINAL MINIXEN 2886X	13,5 V	85 lm	±20 %	10.0 mm	400 hr
ORIGINAL MINIXEN 3886X	13,5 V	80 lm	±20 %	9 mm	400 hr

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	Einsatzmöstd. lang. allickeiten	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologie	ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	1000 hr	AUX	-	4050300888668 4052899560604 4008321094667	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL MINIXEN 3886X	1000 hr	AUX	-	4050300885896 4008321095787	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

