Produktdatenblatt

ORIGINAL MINIWATT

Originalersatzteil

Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL MINIWATT Signallampen sind Originalersatzteile in zuverlässiger Erstausrüsterqualität von OSRAM. Die Produkte überzeugen durch ihre Hartglas-Technologie, einen hohen und konstanten Lichtstrom und eine hohe Farbtemperatur.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	64115

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	22,5 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	20 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±7.5 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	450 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	2.33 g
Länge	33.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	BA9s

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 hr
Lebensdauer Tc	500 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321095077 | 4050300883120
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321095077	OSRA64115	-	4739542	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321095077	ORIGINAL MINIWATT 64115	Unverpackt 1	33 mm x 9 mm x 9 mm	0.00 dm^3	2.00 g
4008321095091	ORIGINAL MINIWATT 64115	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm^3	232.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.