

Lampen mit Metallsockeln P21/5W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---------------------------------------------	--------------

General Product Information

Bestellnummer	7528
---------------	------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 / 6 W
Nennspannung	12.0 V
Prüfspannung	13,5 / 13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 / ±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	440/35 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±20 %

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	26.5 mm
Produktgewicht	10.50 g
Länge	52.5 mm
Socket (Normbezeichnung)	BAY15d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	180 / 1250 hr ¹⁾
Lebensdauer Tc	290 / 4000 hr ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21/5W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4052899402195 4052899593497 4052899402171 4008321671837 4062172396448 4062172396424 4008321536037 4062172121279 4008321912565 4062172121293 4050300838069 4050300925523 4062172141376 4062172121255
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321091055	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W		- x - x -	2.57 dm ³	
4008321140548	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W		- x - x -	2.31 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM