

Lampen mit Metallsockeln -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	3860
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	120 V
Nennleistung	500 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±15 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	900 mm
Produktgewicht	189 g
Länge	274 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BA9s
--------------------------	------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
Prüfzeichen - Zulassung	-

Klassifikationen

Bestellnummer	3860
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321095756
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095756	OSRA3860	-	-	-
4008321095763	OSRA3860	-	-	-
4008321095756	OSRA3860	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321095756	ORIGINAL - METAL BASE 3860	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321095763	ORIGINAL - METAL BASE 3860	Faltschachtel 10	- x - x -		
4008321095770	ORIGINAL - METAL BASE 3860	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	180.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Produktdatenblatt

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM