

# Lampen mit Glasquetschsockeln WY16W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lernen Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---	--------------

### General Product Information

Bestellnummer	921NA
---------------	-------


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	19,4 W
Nennspannung	12.8 V
Nennleistung	16 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

### Photometrische Daten

Lichtstrom	190 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	16.0 mm
Produktgewicht	2.20 g
Länge	38.0 mm
Socket (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	WY16W
---------------	-------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172080286   4052899230460   4062172080262
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899230460	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Unverpackt 1	38 mm x 16 mm x 16 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4052899230484	ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	238.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei
 User instruction GPRS_Safety symbols instructions

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



