

Lampen mit Glasquetschsockeln W21W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lernen Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	7505
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	21.00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	460 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	20.0 mm
Produktgewicht	6.80 g
Länge	47.5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 h
Lebensdauer Tc	600 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	W3x16d
--------------------------	--------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W21W
---------------	------

Klassifikationen

Bestellnummer	7505
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321019646 4052899324244 4052899324565 4052899417878 4062172345392 4062172396288 4062172396264
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899324244	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Unverpackt 1	- x - x -		
4052899324251	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Faltschachtel 10	- x - x -		
4052899324268	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	567.00 g
4052899324565	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 28 mm	0.19 dm ³	20.00 g
4052899324572	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Versandschachtel 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	265.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt



OSRAM