

Lampen mit Glasquetschsockeln W21/5W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lernen Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---------------------------------------------	--------------

General Product Information

Bestellnummer	7515
---------------	------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 / 6 W
Nennspannung	12.0 V
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 / ±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	440/35 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±20 %

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	20.0 mm
Produktgewicht	6.80 g
Länge	47.5 mm
Socket (Normbezeichnung)	W3x16q

Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 / 600 hr ¹⁾
Lebensdauer Tc	500 / 1600 hr ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W21/5W
---------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4062172396387 4052899324312 4052899417892 4062172345415 4052899324589 4062172396400
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899324336	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W		- x - x -	2.57 dm ³	
4052899324596	ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W		- x - x -	2.31 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM