

# Lampen mit Glasquetschsockeln W2,3W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lernen Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	2723
Application (Category and Product specific)	Signallampen


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	2,3 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	2.00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±8 %

### Photometrische Daten

Lichtstrom	18,6 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	0.40 g
Länge	20.0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	350 h
Lebensdauer Tc	1200 h

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	W2x4.6d
--------------------------	---------

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W2,3W
---------------	-------

### Klassifikationen

Bestellnummer	2723
---------------	------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321012968   4008321094834
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094834	OSRA2723	-	-	-
4008321094841	OSRA2723	-	-	-
4008321094834	OSRA2723	-	-	-

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321094834	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321094841	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Faltschachtel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	15.00 g
4008321094858	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	104.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM