

# ORIGINAL - FESTOON -

Originalersatzteil



### Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Soffittenlampen von OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität können als Originalersatzteile für eine Vielzahl von Soffittenlampen verwendet werden. Zu den typischen Anwendungsgebieten dieser Lampen zählen die Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter aber auch die Innenraumbeleuchtung und Lesebeleuchtung.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---	--------------

### General Product Information

Bestellnummer	6411
---------------	------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	10 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	10 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

### Photometrische Daten

Lichtstrom	100 lm
Lichtstrom-Toleranz	±30 %

### Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	11.0 mm
Produktgewicht	2.00 g
Länge	41.0 mm
Socket (Normbezeichnung)	SV8.5-8

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

### Einsatzmögliche Anwendungen

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024

## Produktdatenblatt

<b>Primäre Erzeugnisnummer</b>	4052899418936   4008321355447   4050300925646   4008321355478   4050300891354   4062172396080   4062172396103
<b>Stoff der Kandidatenliste 1</b>	No declarable substances contained
<b>SCIP Deklarationsnummer</b>	In work

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321093745	ORIGINAL FESTOON 6411		- x - x -	2.57 dm <sup>3</sup>	
4008321140456	ORIGINAL FESTOON 6411		- x - x -	1.13 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM