

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Sie können diese Originalersatzteile für die Innenraumbeleuchtung, Lesebeleuchtung, Instrumenten- und Schalterbeleuchtung, das Positions- und Standlicht und für viele weitere LKW-Anwendungen verwenden. Entdecken Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährter OSRAM Qualität.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---	--------------

General Product Information

Bestellnummer	2341
---------------	------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	1 W
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	1 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±8 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	3 lm
Lichtstrom-Toleranz	±25 %

Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	W2x4.6d
Länge	20.0 mm
Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	0.40 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	300 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4008321013200 4008321132529
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321132543	ORIGINAL - WEDGE BASE 2341		- x - x -	0.94 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM