

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Sie können diese Originalersatzteile für die Innenraumbeleuchtung, Lesebeleuchtung, Instrumenten- und Schalterbeleuchtung, das Positions- und Standlicht und für viele weitere LKW-Anwendungen verwenden. Entdecken Sie diese zuverlässigen Lampen in bewährter OSRAM Qualität.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---	--------------

### General Product Information

Bestellnummer	2845
---------------	------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	7 W
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	5 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28,0 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
Länge	26.8 mm
Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht	1.30 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	800 hr
Lebensdauer Tc	3000 hr

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W5W
---------------	-----

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024

## Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4050300891552   4008321787897   4052899407329   4052899560512   4008321139962
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321094773	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W		- x - x -	0.94 dm <sup>3</sup>	
4008321139979	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W		- x - x -	1.13 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM