Produktdatenblatt

ORIGINAL - FESTOON

Originalersatzteil

Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Soffittenlampen von OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität können als Originalersatzteile für eine Vielzahl von 24-Volt-Soffittenlampen verwendet werden. Zu den typischen Anwendungsgebieten dieser Lampen zählen die Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter aber auch die Innenraumbeleuchtung und Lesebeleuchtung.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	6429

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	10 W
Nennspannung	24 V
Nennleistung	10 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	105 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	SV8.5-8
Länge	41.0 mm
Durchmesser	11.0 mm
Produktgewicht	3.00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	300 hr
Lebensdauer Tc	600 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321007568 | 4008321090836
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4008321090836	OSRA6429	8328198	4738011	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321090836	ORIGINAL FESTOON 6429	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321090850	ORIGINAL FESTOON 6429	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm^3	310.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.