

Familiendatenblatt

# ORIGINAL MINIXEN

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile



ORIGINAL MINIXEN Signallampen können sowohl für die Innenraumbeleuchtung als auch Lesebeleuchtung im Auto verwendet werden. Entdecke diese Originalersatzteile aus dem Hause OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität und mit einem breiten Produktsortiment.

# Familiendatenblatt

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahmeme-Toleranz	Prüfspannung	
ORIGINAL MINIXEN 2886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13,5 V	85 lm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13,5 V	80 lm
Produkt-Bezeichnung	Physical Attributes & Dimensions					Lebensdauer
	Sockel (Normbezeichnung)	Länge	Durchmesser	Lebensdauer B3		
ORIGINAL MINIXEN 2886X	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	400 hr		
ORIGINAL MINIXEN 3886X	BA9s	27.4 mm	9 mm	400 hr		
Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
		ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer	
ORIGINAL MINIXEN 2886X	1000 hr	-	4050300888668   4052899560604   4008321094667	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	
ORIGINAL MINIXEN 3886X	1000 hr	-	4050300885896   4008321095787	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	

## Downloads

### Datei



User instruction

GPRS\_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

