

Originalersatzteil



ORIGINAL MINIXEN Signallampen können sowohl für die Innenraumbeleuchtung als auch Lesebeleuchtung im Auto verwendet werden. Entdecken Sie diese Originalersatzteile aus dem Hause OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität und mit einem breiten Produktsortiment.



Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Elektrische Daten				
	Bestellnummer	Application (Category and Product specific)	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahme-Toleranz	Prüfspannung
ORIGINAL MINIXEN 2886X	2886X	Signallampen	6 W	12.0 V	6.00 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL MINIXEN 3886X	3886X	Signallampen	6 W	12.0 V	6.00 W	±10 %	13,5 V

Produkt-Bezeichnung	Photometrische Daten	Abmessungen & Gewicht		Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten
	Lichtstrom	Länge	Durchmesser	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Sockel (Normbezeichnung)	Technologie
ORIGINAL MINIXEN 2886X	85 lm	26.8 mm	10.0 mm	400 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL MINIXEN 3886X	80 lm	27.4 mm	9 mm	400 h	1000 h	BA9s	AUX

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE-Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	-	05-03-2024	4050300888668 4008321094667 4052899560604	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIXEN 3886X	-	05-03-2024	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
ORIGINAL MINIXEN 2886X	In Vorbereitung
ORIGINAL MINIXEN 3886X	In Vorbereitung

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

