

ORIGINAL MINIXEN -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL MINIXEN Signallampen können sowohl für die Innenraumbeleuchtung als auch Lesebeleuchtung im Auto verwendet werden. Entdecken Sie diese Originalersatzteile aus dem Hause OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität und mit einem breiten Produktsortiment.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	3886X
Application (Category and Product specific)	Signallampen

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	6 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	6.00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	80 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht

Länge	27.4 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	1.96 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA9s
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	3886X
---------------	-------

Umwelt Informationen

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300885896 4008321095787
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-
4008321095794	OSRA3886X	-	-	-
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321095787	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321095794	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Faltschachtel 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm³	31.00 g
4008321095800	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm³	183.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM