

Familiendatenblatt

# ORIGINAL MINIWATT

Originalersatzteil



## Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL MINIWATT Signallampen sind Originalersatzteile in zuverlässiger Erstausrüsterqualität von OSRAM. Die Produkte überzeugen durch ihre Hartglas-Technologie, einen hohen und konstanten Lichtstrom und eine hohe Farbtemperatur.

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahme-Toleranz	Prüfspannung	
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	5 W	12 V	5 W	±7,5 %	13,5 V	80 lm
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	10 W	12 V	10 W	±7,5 %	13,5 V	200 lm
ORIGINAL MINIWATT 64115	22,5 W	12 V	20 W	±7,5 %	13,5 V	450 lm

  

Produkt-Bezeichnung	Physical Attributes & Dimensions			Lebensdauer
	Sockel (Normbezeichnung)	Länge	Durchmesser	
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	BA9s	33,0 mm	9 mm	150 hr
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	BA9s	32,0 mm	9 mm	150 hr
ORIGINAL MINIWATT 64115	BA9s	33,0 mm	9 mm	150 hr

  

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	ECE-Kategorie	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	500 hr	-	4050300883069   4050300647258   4008321095015	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	400 hr	-	4008321095046   4050300883090	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL MINIWATT 64115	500 hr	-	4008321095077   4050300883120	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

<sup>1)</sup> Auch verfügbar mit Glassockel: 6411150 bzw. 6411350

## Downloads

### Datei



User instruction

GPRS\_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

