

ORIGINAL MINIWATT

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL MINIWATT Signallampen sind Originalersatzteile in zuverlässiger Erstausrüsterqualität von OSRAM. Die Produkte überzeugen durch ihre Hartglas-Technologie, einen hohen und konstanten Lichtstrom und eine hohe Farbtemperatur.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		Elektrische Daten				
	Bestellnummer	Application (Category and Product specific)	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahme-Toleranz	Prüfspannung
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	64111	Signallampen	5 W	12,0 V	5,00 W	±7.5 %	13,5 V
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	64113	Signallampen	10 W	12,0 V	10,00 W	±7.5 %	13,5 V
ORIGINAL MINIWATT 64115	64115	Signallampen	22,5 W	12,0 V	20,00 W	±7.5 %	13,5 V

Produkt-Bezeichnung	Photometrische Daten	Abmessungen & Gewicht		Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten
	Lichtstrom	Länge	Durchmesser	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Sockel (Normbezeichnung)	Technologie
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	80 lm	33,0 mm	9 mm	150 h	500 h	BA9s	AUX
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	200 lm	32,0 mm	9 mm	150 h	400 h	BA9s	AUX
ORIGINAL MINIWATT 64115	450 lm	33,0 mm	9 mm	150 h	500 h	BA9s	AUX

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE-Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	-	05-03-2024	4050300883069 4008321095015 4050300647258 4062172396127	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	-	05-03-2024	4008321095046 4050300883090	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIWATT 64115	-	05-03-2024	4050300883120 4008321095077	No declarable substances contained

Produkt-Bezeichnung	SCIP Deklarationsnummer
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	In Vorbereitung
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	In Vorbereitung
ORIGINAL MINIWATT 64115	In Vorbereitung

¹⁾ Auch verfügbar mit Glassockel: 6411150 bzw. 6411350

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

