Produktdatenblatt

ORIGINAL - S8 WEDGE BASE P27W

Originalersatzteil

Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen von OSRAM mit Plastiksockel bieten eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Passende Originalersatzteile sind für verschiedene Anwendungen erhältlich.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	3156

Elektrische Daten

Nennspannung	12 V
Nennleistung	27 W
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	475 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	26.5 mm
Produktgewicht	7.26 g
Länge	53.3 mm
Sockel (Normbezeichnung)	W2.5x16d

Lebensdauer

Lebensdauer Tc	1200 hr

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX [1)]

[1)] Auxiliary signal lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P27W

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321090621
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321090621	OSRA3156	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321090621	S8 WEDGE BASE P27W	Unverpackt 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.03 dm^3	8.00 g
4008321090645	S8 WEDGE BASE P27W	Versandschachtel 50	181 mm x 154 mm x 90 mm	2.51 dm^3	524.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.