

# ORIGINAL - PSX PS24W

## OSRAM Ersatzteile



### OSRAM Ersatzteile

Entdecke unsere ORIGINAL PSX Signallampen. Die Ersatzteile von OSRAM sind Signallampen für verschiedene Anwendungen. Sie überzeugen durch einen hohen und konstanten Lichtstrom.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	5202
Application (Category and Product specific)	Signallampen


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	24.00 W
Prüfspannung	13,5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	500 lm
Lichtstrom-Toleranz	+10 %; -20 %

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	18.5 mm
Produktgewicht	9.60 g
Länge	46.7 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 h
Lebensdauer Tc	1000 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PG20-1
--------------------------	--------

### Einsatzmöglichkeiten

## Produktdatenblatt

Technologie	AUX <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Auxiliary signal lamp

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	PS24W
---------------	-------

### Klassifikationen

Bestellnummer	5202
---------------	------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899600584
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899600584	ORIGINAL - PSX PS24W	Faltschachtel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	13.00 g
4062172017534	ORIGINAL - PSX PS24W	Bündel 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	132.00 g
4052899600591	ORIGINAL - PSX PS24W	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1472.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM