

LEDinspect WIRE-FREE PRO 600

**Kompatibel mit kabelloser Aufladung**

Einfach auf das Wire-Free-Ladepad legen, um die Inspektionslampe mit sicherem Halt aufzuladen

**600 Lumen**

Platzieren Sie helles, 5700K weißes Licht dort, wo Sie es brauchen

**Für die Ewigkeit gebaut**

IK08- und IP54-Einstufung für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen

**Der einfachste Weg, Inspektionsleuchten aufzuladen**

Inspektionsleuchten sind ein unverzichtbarer Bestandteil jeder professionellen Werkzeugkiste. Indem sie einfach auf das magnetische Ladepad gelegt werden, können die kabellosen Inspektionslampen von OSRAM bequem aufgeladen werden, ohne dass man nach dem richtigen Ladekabel suchen und es anschließen muss. Dieses innovative Design sorgt nicht nur für mehr Komfort, sondern auch für einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf.

Familiendatenblatt

Technische Daten

	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten	
Produkt-Bezeichnung	Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Bestellnummer	Nennleistung	Nennspannung
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL421	5 W	3.7 V

	Photometrische Daten			Physical Attributes & Dimensions
Produkt-Bezeichnung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe LED	Produktgewicht
INSPECTION LAMP	5700 K	600 lm	Weiß	300.00 g

				Lebensdauer
Produkt-Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Garantie
INSPECTION LAMP	205.0 mm	55.0 mm	45.0 mm	2 years

	Einsatzmöglichkeiten	Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Produkt-Bezeichnung	Technologie	PCHL Watt hour per battery	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1
INSPECTION LAMP	LED	9.62	Lead	7439-92-1

Produkt-Bezeichnung	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
INSPECTION LAMP	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	26c8b24d-65fc-44be-938d-14097cb7f78a

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	User instruction LEDinspect WIRE-FREE PRO 600

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.